## SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE

## CARACTERÍSTICAS

El sensor proporciona información sobre la temperatura ambiente en grados Celsius.



Montaje	Para colgar
Tipo de cable	2 conductores de 0,22 mm²
Longitud del cable	5 metros
Principio de detección	Resistivo
Elemento de detección	CTN (5KΩ a 25°C)

## **CONEXIÓN**

Designación	Color
Común	Azul o rojo
Señal	Blanco

## **TABLA DE VALORES**

Temperatura °C	Resistencia $\Omega$
-50	400.150
-45	273.341
-40	189.795
-35	133.819
-30	95.718
-25	69.395
-20	50.955
-15	37.865
-10	28.457
-5	21.616

Temperatura °C	Resistencia $\Omega$
0	16.585
5	12.847
10	10.042
15	7.916
20	6.292
25	5.039
30	4.066
35	3.303
40	2.701
45	2.223

Temperatura °C	Resistencia Ω
50	1.841
55	1.533
60	1.284
65	1.081
70	914
75	777
80	664
85	569
90	490
95	424

